

Link do produktu: <https://sklepmuzyczny.eu/relacart-ur-270d-mt-zestaw-bezprzewodowy-2x-mikrofonnaglowny-krawatowy-p-6255.html>



RELACART UR-270D MT Zestaw bezprzewodowy - 2x mikrofonnaglowny / krawatowy

Cena	3 899,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 2-5 dni
Numer katalogowy	06967
Kod producenta	Rel000135
Producent	Relacart

Opis produktu

Zestaw bezprzewodowy z dwoma mikrofonami lavalier, dwoma mikrofonami naglownymi oraz dwoma nadajnikami bodypack. Zestaw w paśmie A (522-586 MHz)

Mikrofony bezprzewodowe Relacart to produkty wysokiej jakości w bardzo konkurencyjnej cenie, co czyni je bardzo atrakcyjną propozycją na rynku. Metalowa, pancerna wręcz konstrukcja, automatyczne skanowanie wolnej od zakłóceń częstotliwości jak też bezprzewodowa synchronizacja są dodatkowymi atutami. Seria UR-270 wyposażona jest we wbudowany eliminator sprzężeń, korektor parametryczny, sterowanie za pomocą aplikacji oraz menu w języku polskim, co jest unikalną cechą na rynku. Bezpieczne pasmo pracy wolne od LTE! 522-586 lub 618-694 MHz

Zestaw zawiera:

- odbiornik podwójny
- 2 nadajniki bodypack
- 2 mikrofony lavalier
- 2 mikrofony naglowne
- plastikowy uchwyt do Racka
- 4 baterie AA Varta Industrial
- zasilacz 12V
- 2 anteny dookólne
- przewód TS-TS

UR-270D - odbiornik podwójny:

- menu w języku polskim
- zerość jednostki 1U
- ilość kanałów 2
- pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
- modulacja częstotliwości
- „Feedback Killer” – wbudowany system redukcji sprzężeń
- „MagicEQ” – wbudowany korektor parametryczny
- „AFS” – automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem za pomocą podczerwieni
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)
- czułość 5dBμV
- szerokość kanału 32MHz ±45KHz
- S/N >100dB
- THD <0,5 @ 1 kHz
- pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz±3dB
- zasilanie DC 12-18V 1A
- waga 2 kg
- wymiary 410 x 43 x 206 mm
- wyjścia XLR symetryczny oraz 6,3 jack niesymetryczny

UT-270 - nadajnik bodypack:

-
- pasmo pracy: UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz (zależnie od wersji)
 - szerokość kanału 134MHz $\pm$ 45KHz
 - złącze: mini-XLR (4 pin)
 - moc anteny 30mW/50mW (przełączane)
 - poz. zakłóceń harmoniczných <-63dBm
 - zasilanie baterie 2 x AA
 - pobór prądu 120mA
 - wymiary 84x66x23
 - waga 155g

HM-600S - mikrofon nagłówny:

- kierunkowość: kardioida
- typ kapsuły: pojemnościowa
- impedancja wyjściowa < 2.2 kOhm
- stosunek S/N < 59 dB
- pasmo przenoszenia 20 Hz -18 kHz
- wymagane zasilanie Phantom 2 -10VDC
- długość przewodu 1m

LM-C550 - mikrofon krawatowy:

- kierunkowość: dookólny
- typ kapsuły: pojemnościowa
- impedancja wyjściowa 1.8 kΩ
- czułość: -41dB
- pasmo przenoszenia 60 Hz -12 kHz
- wymagane zasilanie Phantom 2 -10VDC
- długość przewodu 1.2m